

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU

SMART+ MULTI POWER SOCKET EU | Smarte WiFi 3-fach Steckdosenleiste mit smarten USB Anschlüssen



Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- USB Anschlüsse zur Stromversorgung

Produktvorteile

- Smarte Steckdosenleiste: Einfache Ansteuerung verschiedener Geräte über smarte Steckdosen und smarte USB Anschlüsse
- Hoher Sicherheitsstandard: Überlastschutz, Überspannungsschutz
- Energiezähler: Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte und verfolgt den Energieverbrauch
- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten

Produkteigenschaften

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über die LEDVANCE SMART+ WiFi Fernbedienung möglich
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Smarte 3-fach Steckdosenleiste mit 4 smarten USB Anschlüssen (je zwei Typ A und C)
- Jede Steckdose ist individuell steuerbar und die USB Buchsen sind als eine Gruppe gesteuert
- USB-Ladestrom von bis zu 5V/3A (15W) verteilt auf die 4 USB-Anschlüsse
- Energiezähler
- Zeitplanung



- 1,5 m Netzkabel für flexible Installation

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Nennstrom	16 A
Netzfrequenz	50 Hz

Maße & Gewicht



Produktgewicht	570,00 g
Länge	350 mm
Breite	65 mm
Höhe	40 mm

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
-------------------------	--------

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+35 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Kompatible Smart-Home-Technologie	Amazon Alexa / Google Home
-----------------------------------	----------------------------

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Schutzklasse	I
Schutztart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt

Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ MULTI POWER SOCKET, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Verwenden Sie den SMART+ MULTI POWER SOCKET nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
- Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (max. 16 A).
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Ausführliche Installationshinweise	SMART+ INSTALLATION GUIDE
 Konformitätserklärung	SMART WIFI MULTI POWER SOCKET EU
 EU Data Act	SMART WiFi Plugs

VERPACKUNGSDATEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075594784	Faltschachtel 1	87 mm x 94 mm x 378 mm	669.00 g	3.09 dm ³
4058075594791	Versandschachtel 4	387 mm x 196 mm x 190 mm	2960.00 g	14.41 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/de-de/wohnraumbeleuchtung/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.