

## SAT-Anschlusskabel 1,5 - 15 m 90 dB

Dieses SCHWAIGER® SAT Anschlusskabel wird verwendet, um einen Satellitenreceiver mit einer SAT Anschlussdose zu verbinden. Das Kabel bietet durch das erhöhte Schirmmaß von 90 dB maximale Sicherheit vor elektromagnetischen Störeinflüssen. Dank des Kabelaufbaus zeichnet es sich auch durch eine sehr geringe Signaldämpfung aus.



- Stabiler Innen-PIN mit Nickelbeschichtung für mehrmaliges, sicheres Verbinden
- Robuster, beidseitig vergossener F-Stecker
- Stecker mit Rändelmutter
- Lieferumfang: 1x SAT Anschlusskabel

SKU: KVHQ30 532

EAN: 4004005503968



## Technische Daten

|                    |  |
|--------------------|--|
| Anschlüsse         | 2 x F-Stecker  |
| Stecker            | Kunststoff voll abgeschirmt                                    |
| Schirmung          | 2-fach geschirmt   |
| Impedanz           | 75 Ohm   |
| Kabelaufbau        | 1 mm (Innenleiter)<br>4,5 mm (Dielektrikum)<br>6,6 mm (Mantel) |
| Schirmungsmaß      | > 90 dB  |
| Schirmungsmaterial | Aluminium-Verbundfolie<br>96er Aluminium-Geflecht              |
| Innenleiter        | CCS  |
| Farbe              | Weiß   |
| Kabellänge         | 3 m  |
| Gewicht            | 121 g  |
| Verpackungsart     | Blister  |
| Qualität           | PROFESSIONAL   |