

Single LNB digital

Mit diesem SCHWAIGER® Single LNB, das auch für Multifeed-Anlagen geeignet ist, kann eine digitaltaugliche Satellitenanlage für 1 Teilnehmer (Receiver) aufgebaut werden. Der F-Anschluss wird durch die mitgelieferte Gummitülle vor Witterungseinflüssen geschützt.



Anschlüsse	1 x F-Buchse
Spannungsversorgung	vertikal: 11,5 - 14,0 V horizontal: 16,0 - 19,0 V
Empfangssystem	SINGLE (1 TN)
Eingangsfrequenz	10,70 - 11,70 GHz (low) 11,70 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950-2.150 MHz
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10.6 GHz (high)
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high)
Polarisation	Entkopplung: > 25 dB
Feedaufnahme	40 mm
Produktmaterial	Kunststoff witterungsbeständig
Farbe	Hellgrau
Abmessungen (Breite)	39 mm
Abmessungen (Höhe)	100 mm
Abmessungen (Tiefe)	54 mm
Gewicht	90 g
Verpackungsart	Karton
Qualität	STANDARD

- Für Multifeedanlagen geeignet
- Schutz der F-Anschlüsse durch witterungsbeständige Gummitülle
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Lieferumfang: 1x Digital Single LNB

SKU: LNB1

EAN: 4004005001907



UVP:
20,29 €