

Artikelnummer	Artikelname
845500002	Universaldimmer, mit Nebenstelle, LED 100W



Universal Druck Wechsel-Dimmer, Sockel für LED, Phasenan- und Phasenabschnitt. LED 3- 100 Watt, Glühlampen 5-250 W. Mit Wellenadapter 4/6mm. 3-Draht Gerät für Wechselschaltung geeignet.

Technische Daten	845500002
Anschlussart	Schraubklemme
Transparent	nein
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Min. Tiefe der Gerätedose	34,000 mm
Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf
Farbe	Aluminium
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Lichtwertspeicher	ja
Nebenstelleneingang	ja
Seriendimmer	nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder	nein
Verwendbar mit Funktaste	nein
Verwendbar mit IR-Taste	nein
Verwendbar mit Präsenzmelder	nein
Verwendbar mit Taste	ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	nein
Gerätebreite	71,000 mm
Gerätehöhe	71,000 mm
Gerätetiefe	55,000 mm
App-Steuerung über Bluetooth	nein
Ausführung der Oberfläche	glänzend