

## Quad LNB digital

Dieses SCHWAIGER® Quad LNB ist für Multifeedanlagen geeignet und kann für den Aufbau einer digitaltauglichen Satellitenanlage mit bis zu 4 Teilnehmern verwendet werden. Die F-Anschlüsse sind durch eine herausziehbare Wetterschutzabdeckung geschützt.



| Anschlüsse           | 4 x F-Buchse   |
|----------------------|--|
| Spannungsversorgung  | vertikal: 11,5 - 14,0 V<br>horizontal: 16,0 - 19,0 V |
| Stromaufnahme        | < 250 mA   |
| Empfangssystem       | QUAD (4 TN)  |
| Eingangsfrequenz     | 10,70 - 11,70 GHz (low)<br>11,70 - 12,75 GHz (high)  |
| Ausgangsfrequenz     | 950-2.150 MHz  |
| Oszillationsfrequenz | 9,75 GHz (low)<br>10,6 GHz (high)                    |
| Steuerfunktion       | 0 kHz (low)<br>22 kHz (high)                         |
| Polarisation         | Entkopplung: > 25 dB                                 |
| Feedaufnahme         | 40 mm  |
| Farbe                | Anthrazit  |
| Abmessungen (Breite) | 122 mm   |
| Abmessungen (Höhe)   | 76 mm  |
| Abmessungen (Tiefe)  | 45 mm  |
| Gewicht              | 156 g  |
| Verpackungsart       | Karton   |
| Qualität             | STANDARD   |

- Für Multifeedanlagen geeignet
- Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Lieferumfang: 1x Digital Quad LNB

SKU: LNB4

EAN: 4004005001921

**UVP:**

53,79 €