

SAT-Finder mit Leuchtdioden

Mit diesem SAT Finder von SCHWAIGER® lässt sich eine Satellitenanlage schnell und exakt ausrichten. Dabei zeigen 6 Leuchtdioden den jeweiligen Empfangspegel und eine grüne LED die Betriebsbereitschaft des SAT Finders an.



Anschlüsse	2 x F-Buchse
Spannungsversorgung	12 - 20 V DC 80 mA
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz
Durchgangsdämpfung	< 8 dB
Anzeige	7 LED
Anzeige Signalqualität	Ja
Anzeige Signalstärke	Ja (akustisch)
Farbe	Silber
Abmessungen (Breite)	93 mm
Abmessungen (Höhe)	49 mm
Abmessungen (Tiefe)	30 mm
Gewicht	75 g
Verpackungsart	Blister
Qualität	PROFESSIONAL

- Besonders für ASTRA und EUTELSAT geeignet
- Gute Ablesbarkeit aller Anzeigen durch lichtstarke LEDs
- Akustisches Feldstärkesignal
- Leuchtdioden mit breitem Messbereich
- Stromversorgung über den angeschlossenen Receiver
- Anschlüsse in F-Technik
- Lieferumfang: 1x SAT Finder, 1x F-Anschlusskabel

SKU: SF70 531

EAN: 4004005504231

